WIELOKANAŁOWA STACJA NAPRAWCZA PACE PRC-2000

Numer katalogowy: PC-80070133

Producent: PACE



OPIS

- Standardowo wyposażona w rączki: SX-80, PS-90, TT-65, TP-65, TJ-70
- Umożliwia: demontaż i montaż wszystkich układów SMD oraz oczyszczanie punktów lutowniczych – PRC-2000 to najbardziej rozbudowane urządzenie firmy PACE, służące do produkcji i serwisowania urządzeń elektronicznych
- W skład wyposażenia standardowego wchodzą rączki pozwalające na: montaż i demontaż układów SMD, dozowanie pasty lutowniczej lub topnika, naprawę druku na płytce, łatwe pozycjonowanie elementów, montaż i demontaż układów przewlekanych, modyfikację i naprawę ścieżek, usuwanie warstwy ochronnej, reperację druków wielowarstwowych

DANE TECHNICZNE

ZASILANIE:	195-264V, 50/60 Hz
MOC:	365W
WYMIARY ZASILACZA:	175x350x230 mm
TEMPERATURA PRACY:	od 38 do 482°C nominalne
STABILIZACJA TEMPERATURY:	±1,1°C
MASA:	13 kg

ZALETY

- System trzech niezależnych kompresorów zasila: rączki TJ-70, SX-80, TP-65, dozownik pasty lutowniczej, pęsetę podciśnieniową, która ułatwia ustawianie elementu na płytce
- Dziewięć dostępnych rączek
- Automatyczna kalibracja
- Możliwość ręcznego lub automatycznego cofania temperatury
- Automatyczne wyłączenie temperatury
- Wbudowana funkcja kodu zabezpieczającego
- Trzy dodatkowe (rezerwowe) gniazda zasilające, na tylnej ścianie zasilacza
- Stała pamięć
- Możliwość jednoczesnego korzystania z pięciu rączek
- Programowana kompensacja różnicy temperatury pomiędzy końcówką grota a czujnikiem

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Stacja zasilająca
- Rączka SX-90 z podstawką
- Rączka PS-90 z podstawką
- Rączka TT-65 z podstawką
- Rączka TP-65 z podstawką
- Rączka TJ-70 z podstawką
- Uchwyt do LF15 i TW15
- Zestaw do czyszczenia głowic
- Zestaw wierteł do MC65
- Pęseta pneumatyczna PV65
- Igły i przyssawki do PV65
- Pedał startowy
- Wykaz doboru temperatur